

PINCE AMPEREMETRIQ. 60 A AC/DC CA60



Raccordement sur testeurs et multimètres.

Spécifications :

- Sélection des échelles 10 mA / 100 mA
- Voyant d'indication de mise sous tension
- Voyant d'indication de décharge batterie
- Bouton ZERO permettant de compenser les effets d'hystérésis en mesure DCA
- Utilisation : 0°C à 50°C à 70% hum.max
- Pile 9v Standard (6LF22) 100 heures d'autonomie
- Protection : 80 A pendant 60 secondes
- Sorties : 10mA/mV ou 100mA/mV
(Pour toute lecture avec des multimètres standard, mettre le commutateur sur 200 mV ou 2 V)
- Impédance d'entrée 1 MOhm
- Dimensions : 190 x 67 x 34 mm
- Poids : 242 g



MESURES EN COURANT CONTINU DC :

<u>Echelle</u> : 10mA / mV	Résolution	Plage de mesure
	1mA +/- (1.5% rdg +/-5mA)	10mA à 20A

<u>Echelle</u> : 100mA / mV	Résolution	Plage de mesure
	10 mA +/- (2% rdg +/-20mA)	100mA à 40A
	10 mA +/- (4% rdg +/-0,3A)	40 A à 60A

Protection : 80A pendant 60 secondes maximum

MESURES EN COURANT ALTERNATIF AC

<u>Echelle</u> : 10mA/mV	Résolution	Plage de mesure
	1 mA +/- (2% rdg +/-5mA)	10mA à 10A / 40Hz à 2kHz
	1 mA +/- (4% rdg +/-20mA)	10mA à 10A / 2kHz à 2kHz
	1 mA +/- (6% rdg +/-20mA)	10mA à 10A / 10kHz à 20kHz
	1 mA +/- (8% rdg +/-20mA)	10mA à 15A / 40Hz à 20kHz

<u>Echelle</u> : 100mA / mV	Résolution	Plage de mesure
	10mA +/- (2% rdg +/-30mA)	100mA à 40A / 40Hz à 1 kHz
	10mA +/- (4% rdg +/-30mA)	100mA à 40A / 1 kHz à 5kHz
	10mA +/- (6% rdg +/-30mA)	100mA à 40A / 5kHz à 10kHz
	10mA +/- (8% rdg +/-0,3A)	40mA à 60A / 40Hz à 5kHz

Protection : 80A pendant 60 secondes maximum

AUTO-ZERO

L'action sur le bouton ZERO permet de compenser les effets d'hystérésis en mesure DCA

Désignation	Référence
Pince ampèremétrique 60A AC/DC CA60	942744

Pile de rechange 9V	6LF22
---------------------	-------